


- | | |
|-----------|--|
| 1.種別 | 光電式煙検知器 |
| 2.品番 | F11-Y05-xx
(xxにはアドレス銘板シールと一致した2ケタの数字が入る) |
| 3.定格 | DC24V 1mA |
| 4.使用電圧範囲 | DC16~30V |
| 5.消費電流 | 監視時 0.8mA
アラーム時 0.9mA
(於DC24V) |
| 6.アラーム設定値 | 5%/m (FC1, FC2標準に接続した場合) |
| 7.状態表示灯 | 赤色LED
監視時 約10秒に1回点滅
アラーム時 約2秒に1回点滅
トラブル時 消灯 |
| 8.使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 9.保存温度範囲 | -20~70℃ |
| 10.使用湿度範囲 | 30~85% RH
(結露無きこと) |
| 11.主材質 | ABS(UL94V-0)、PBT(UL94V-0) |
| 12.本体色 | 白 |
| 13.質量 | 約30g |
| 14.付属品 | 検知器ベース FBR-Y (I4A2362) |
| 15.適合受信機 | FC1, FC2 |

APPD BY	K.Sato	13/11/21
REFD BY	----	----
CHKD BY	M.Kuroki	13/11/20
DRAWING	T.Ohkawa	13/11/13

Fシリーズ
光電式煙検知器
F11-Y05

日本フェンオール株式会社

投影法



図番

14B0007 K2